

GARANTÍA

Pegasus Control S. A. de C. V. garantiza por 12 meses a partir de la fecha de compra el funcionamiento del producto TM100 Wifi contra cualquier defecto de fabricación. Nuestra garantía incluye la reparación, reposición, cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra, así como los gastos de transportación derivados del cumplimiento de este certificado.

Pegasus Control S. A. de C. V. se compromete a entregar el producto en un lapso no mayor de 30 días contados a partir de la fecha de recepción del mismo en nuestros talleres de servicio. No asumirá responsabilidad alguna en caso de demora del servicio por causas de fuerza mayor. Para hacer válida esta garantía, es necesario presentarla sellada por el establecimiento comercial donde se adquirió, de no contar con ésta bastará la factura de compra.

CONDICIONES DE VALIDACIÓN

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

1. Cuando esta póliza manifestara claros signos de haber sido alterada en los datos originales consignados en ella.
2. Cuando el uso, cuidado y operación del producto se encuentre en acuerdo con las instrucciones contenidas en el instructivo de operación.
3. Si el producto fue usado fuera de su capacidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, mojado por algún líquido o sustancia corrosiva, así como por cualquier otra falla atribuible al consumidor.
4. Si el medidor fue desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por Pegasus Control S.A. de C.V.
5. Cuando la falla sea originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.

Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por Pegasus Control S. A. de C. V.

NOTA: En caso de extravío de la presente garantía, el consumidor deberá recurrir a su proveedor para que le sea expedida otra, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

Producto:	TM100 WiFi
Marca:	PEGASUS CONTROL
Numero de ID:	
Numero de MAC:	
Fecha de compra:	

DESCRIPCIÓN



Medidor Inalámbrico TM100

TM100

Equipo para el monitoreo y control del nivel de gas LP



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Físicas	Materiales	Sensor: policarbonato de alta densidad, retardante de flama y protección UV
		Caja WiFi: ABS+PC, con retardante de flama y protección UV
	Temperatura	-20 a 90°C
	Fijación	Sensor: dos tornillos #6-32 x 3/4"
		Caja WiFi: fijación magnética al tanque estacionario
Peso	150 g (sin baterías)	
Dimensiones	Sensor: 6 x 7 x 2 cm	
	Caja WiFi: 11 x 6 x 4 cm	
Eléctricas	Alimentación	3.0 Vcc (2 x baterías AA)
	Consumo	Activo: 100mA máx. Reposo: 180µA máx.
Comunicación	WiFi	60 m de alcance (en línea de vista) Frecuencia: 2.4 Ghz Seguridad WPA/WPA2

Conoce los componentes del TM100 WiFi:

- A. Sensor
- B. Cable
- C. Caja WiFi
- D. 2 tornillos
- E. Carátula
- F. Imanes (4)
- G. ID TM100



Imagen #1
Sensor TM100




Imagen #2
Reverso Caja WiFi



Imagen #3
Carátula


Paso 1. Descarga la aplicación gratuita TM 100 y regístrate desde tu correo electrónico.



Imagen #4
Inicio de sesión App TM100



Paso 2. Retira los dos tornillos pequeños (1) que sostienen la carátula de tu tanque. Se encuentran en ambos extremos de la carátula.




⚠ PELIGRO ⚠
No retires ninguno de los cuatro tornillos grandes (2) alrededor de la carátula, podrías ocasionar fuga de gas.



Imagen #5
Retirando carátula colocada en el tanque

Paso 3. Reemplaza la carátula de tu tanque por la que viene incluida con el TM100 (E)



Aún no atornilles la carátula hasta el siguiente paso.





Imagen #6
Colocando la carátula incluida en el empaque

Paso 4. Coloca el sensor sobre la nueva carátula del tanque y sujeta ambas piezas con los 2 tornillos incluidos (D).



Posteriormente, retira los 4 tornillos frontales de la caja WiFi




Imagen #7
Sensor colocado encima de la carátula

Paso 5. Presiona el botón de configuración (1). Mantener presionado mientras colocas las baterías* para que el equipo entre en modo configuración.




Imagen #8
Caja WiFi (Interior)

Modo configuración
Es cuando el led está parpadeando

* 2 baterías AA alcalinas. No incluidas.

Paso 6. Abre la aplicación. Activa tu WiFi y selecciona el dispositivo con el ID del TM100. El ID lo encontrarás en la etiqueta que se encuentra debajo de la caja WiFi (C). Sigue los pasos de configuración en la app.



Imagen #9
App TM100

Al terminar la configuración, cierra la tapa WiFi



Imagen #10
Caja WiFi abierta

Nota:

Si no logra conectarse, asegúrate que tu conexión WiFi sea estable y vuelve al paso 5

Paso 7. Coloca la caja WiFi (C) en la parte de abajo de tu tanque estacionario. La caja WiFi (C) tiene unos imanes que se adhieren al tanque.

Con este paso finalizarás la instalación




Imagen #11
Tanque con TM100 instalado